



Практична робота 1

Створення структури таблиць і введення вмісту

Пам'ятайте

Під час виконання практичних завдань пам'ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп'ютером!

Завдання: розробити структури таблиць і ввести їх вміст.

Обладнання: комп'ютер зі встановленою СУБД Access .

Хід роботи

1. Створіть базу даних **Бібліотека** з двома таблицями **КНИЖКИ** і **ЧИТАЧІ**. У першій таблиці зберігаються дані про книжки бібліотеки, а у другій – дані про їх читачів.
2. Розробіть на папері структуру таблиці **КНИЖКИ**.

Таблиця. КНИЖКИ

Інвентарний номер	Назва	Автор	Рік видання	Ціна
201	Фізика	Федірко К.О.	2016	33
202	Фізика	Федірко К.О.	2016	33
203	Фізика	Мехов А.С	2017	35
204	Фізика	Мехеда О.Н.	2017	40
205	Фізика	Мехеда О.Н.	2017	40
206	Інформатика	Соломко І.М.	2017	45
207	Інформатика	Соломко І.М.	2017	45
208	Інформатика	Соломко І.М.	2017	45
209	Інформатика	Федірко К.О.	2015	43
210	Інформатика	Мехеда О.Н.	2018	50
211	Інформатика	Соломко І.М.	2018	55
212	Інформатика	Соломко І.М.	2018	55

3. Уведіть структуру таблиці в режимі Конструктора таблиць і збережіть її.
4. Розробіть на папері структуру таблиці **ЧИТАЧІ**.



Таблиця. ЧИТАЧІ

Номер	Прізвище	Клас	Дата видачі	Дата повернення	Інвентарний номер
1	Перов С.М.	10	05.02.2018	10.03.2018	201
2	Соломаха К.К.	11	10.02.2018	22.03.2018	206
3	Басов А, С.	10	15.02.2018	26.03.2018	207
4	Перов СМ.	10	16.02.2018	27.03.2018	208
5	Пекар Н.Н.	11	16.02.2018	30.03.2018	203
6	Ахтирко М.О.	10	18.02.2018	30.03.2018	204
7	Агапова К.М.	п	03.04.2018	15.04.2018	201
8	Настіна О.С.	11	03.04.2018		210
9	Басов А. С	10	06.04.2018		212
10	Ріпко П.С	10	06.04.2018	16.04.2018	209
11	Соломаха К.К.	11	06.04.2018	19.04.2018	203

5. Уведіть структуру таблиці **ЧИТАЧІ** в режимі **Конструктора** таблиць і збережіть її.
6. У таблиці **КНИЖКИ** поле *Інвентарний номер* визначте як первинний ключ.
7. Установіть зв'язок між таблицями **КНИЖКИ** й **ЧИТАЧІ**.
8. Уведіть вміст таблиці **КНИЖКИ** й перевірте її правильність.
9. Уведіть вміст таблиці **ЧИТАЧІ** й перевірте її правильність.
10. Закрийте всі відкриті вікна.
11. Повідомте вчителя про завершення роботи.

Зробіть висновок про результати роботи